





**Żarówka awaryjna LED V-TAC 12W A80 E27 3-4,5h VT-51012 4000K 960lm**

SKU 7794 EAN 3800157699754 VT-51012

Produkty powiązane (SKU): ---


**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Moc	12W	CRI	80+	Długość (opak.)	80mm
Zamiennik mocy	65W	Materiał	Tworzywo	Szerokość (opak.)	80mm
Strumień (lm)	960 lm	Kolor obudowy	Mleczna Matowa	Wysokość (opak.)	150mm
Barwa światła	Neutralna	Typ	Źródła światła	Opakowanie zbiorcze	100
Temperatura barwowa	4000K	Ściemnianie	NIE	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	200°	Klasa szczelności	IP20	Gwarancja	2 lata
Napięcie	230V	Czas ładowania	6g	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Symbol	SKU 7794	Czas pracy	3,5-4,5 godzin	Wydajność lm/W	80 lm/W
Kod kreskowy EAN	3800157699754	Pojemność baterii	3.7V / 1800mAh	ETIM	EC001959
Kod produktu	VT-51012	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 52 00
Trzonek	E27	Rozmiar	77x147mm		
Kształt	A80	Długość	80 mm		
Typ modułu LED	SMD	Szerokość	80 mm		
Czas życia	20000g	Wysokość	150 mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Waga produktu	0,13		
Współczynnik mocy	>0,7	Objętość	0,001116		

**Żarówka awaryjna LED V-TAC 12W A80 E27 3-4,5h VT-51012 4000K 960lm**

SKU 7794 EAN 3800157699754 VT-51012

Produkty powiązane (SKU): ---

## Opis produktu

- Wielofunkcyjna żarówka LED, funkcjonuje jako standardowe źródło światła oraz jako oświetlenie awaryjne w przypadku wykrycia zaniku napięcia, działa także jako latarka, lampa przenośna itp..
- Wbudowany akumulator litowy 3,7V 1800mAh
- Strumień świetlny w trybie awaryjnym 300lm
- Tryb pracy awaryjny 3,5-4,5 godzin
- Czas ładowania 16 godzin

## Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie [www.v-tac.eu](http://www.v-tac.eu). W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny